

Infinity[®]
orange[®]
BY MOOG[®]



MARCHE/
ARRÊT

TYPE
D'ALIMENT

EFFACER

AMORCER

VOLUME
TOTAL

+

FONCTIONNEMENT
/ PAUSE

DÉBIT /
DOSE

-



Pour obtenir plus de renseignements, visitez l'adresse
www.infinityfeedingpump.com

MODE D'EMPLOI / Utiliser uniquement avec
les tubulures d'alimentation Infinity

1. Ouvrez la porte. Positionnez la tubulure en silicone autour de la roulette de la pompe en l'étirant légèrement. Installez la cassette dans la pompe. Fermez la porte.
2. Allumez la pompe avec le bouton **ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT)**. Vérifiez tous les éléments d'affichage et l'alarme sonore.
3. Confirmez les réglages des paramètres en affichant/ajustant le débit, la dose et le type d'aliment.
4. Réglez le débit avec les boutons + ou -.
5. Appuyez sur le bouton **RATE/DOSE (DÉBIT/DOSE)**. Réglez la dose avec les boutons + ou -.
6. Appuyez sur le bouton **FOOD TYPE (TYPE D'ALIMENT)**. Réglez à « formule » ou « lait » avec les boutons + ou -.
7. Appuyez sur le bouton **VOL/TOTAL (VOLUME/TOTAL)** pour afficher le volume. Au besoin, effacez avec le bouton **CLEAR (EFFACER)**. Appuyez sur le bouton **VOL/TOTAL (VOLUME/TOTAL)** à nouveau pour afficher le volume total. Au besoin, effacez avec le bouton **CLEAR (EFFACER)**.
8. Appuyez sur le bouton **PRIME (AMORCER)** et tenez-le enfoncé pour remplir la tubulure de liquide. Relâchez le bouton **PRIME (AMORCER)** lorsqu'elle est remplie.
9. Appuyez sur le bouton **RUN/PAUSE (FAIRE FONCTIONNER/PAUSE)** pour faire fonctionner. Appuyez de nouveau pour mettre en pause.
10. Appuyez sur le bouton **ON/OFF (MARCHÉ/ARRÊT)** pour éteindre (lorsqu'elle est éteinte, la pompe garde en mémoire le débit, la dose, l'intervalle de temps d'alimentation et le volume total).
11. Rechargez la batterie **UNIQUEMENT** avec l'adaptateur d'alimentation c.a./chargeur Infinity.

ALARMES (Consultez le manuel de l'utilisateur pour plus d'information)

- **CONFIRM DOSE AND FOOD TYPE (CONFIRMER LA DOSE ET LE TYPE D'ALIMENT)** - Confirmez que la dose et le type d'aliment sont programmés correctement
- **LOAD SET (REMPLISSAGE DE LA TUBULURE)** - La tubulure n'a pas été remplie correctement (remplissez de nouveau)
- **LOW BATT (BATTERIE FAIBLE)** - La charge de la batterie est faible (branchez la pompe à l'adaptateur d'alimentation c.a./chargeur)
- **MAX (MAXIMUM)** - La limite de débit ou de dose a été atteinte
- **NO FLOW IN / OUT (PAS DE FLUX ENTRANT/SORTANT)** - La voie de liquide est bloquée (débloquez)
- **NO FOOD (PAS D'ALIMENT)** - Le sac ou la tubulure est vide (remplir)
- **PUSH RUN TO FEED (APPUYER SUR « FAIRE FONCTIONNER » POUR ALIMENTER)** - La pompe est inutilisée depuis plus de 2 minutes (faites-la fonctionner, ou éteignez-la)
- **SHUT DOOR (FERMER LA PORTE)** - La porte est ouverte
- **ER01 - ER99 (ERREUR 01-99)** - (Éteignez, puis rallumez la pompe; si l'erreur revient, communiquez avec le service de réparation)



Parlez avec un représentant
clinique Moog 24 heures par
jour, 7 jours par semaine en
composant le : **800 970-2337**

MOOG® Enhancing Healthcare.
Enriching Lives.™

Infinity® et Infinity® Orange® sont des marques déposées de Zevex, Inc. Moog® est une marque déposée de Moog, Inc. © 2021 Moog, Inc. Moog Medical, 4314 Zevex Park Lane, Salt Lake City, UT 84123 É.-U. LS-80673-003 Rev. A