Infinity orange®
Small Volume Enteral Feeding Pump

故障排除指南

NO FOOD（无食物）警告 - 如果需要重新预充输注泵输注装置，建议在重新预充时，从患者饲管上断开肠内喂料适配头。

输注泵输注装置的储液袋是否已空?	是 ▶	重新装满储液袋，重新预充输注装置，继续喂料。		
▼ 否 ▼				
管内是否有空气?	是 ▶	是否从输注泵输注装置的储液袋中排出了空气?	否 ▶	倒置储液袋，捏住青色管子上的“💧”水滴符号下方位置，同时轻轻挤压储液袋下半部分，手动预充输注管。保持这一姿势，直至从储液袋和管子中排出所有空气。
			是 ▶	按住 **PRIME 键**，使管内空气运行至输注泵输注装置的卡套后，继续喂料。 注意：如果您的泵配有自动预充选件，详情请参见《操作手册》。
▼ 否 ▼				
配方奶是否经过搅拌器搅拌或用力搅拌?	是 ▶	在输注泵输注装置准备喂料之前，先将配方奶静置 10-15 分钟。如果管内有泡沫，手动给输注泵输注装置预充或用输注泵预充，冲洗输注管，然后继续喂料。		
▼ 否 ▼				
卡套内是否有残留气泡?	是 ▶	从输注泵上取下输注管，然后倒置储液袋，捏住青色管子上的水滴符号下方位置，同时轻轻挤压储液袋下半部分，手动给输注管预充。保持这一姿势，直至所有空气通过输注管的青色段。		
▼ 否 ▼				
输注泵是否为这次喂料选择了恰当的食物类型设置?	否 ▶	暂停输注泵，按下 FOOD TYPE 键以及 + 或 -，切换配方奶和母乳，改变食物类型。		
	是 ▶	**如果仍有报警，请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部求助。**		

LOAD SET（装载输注装置）报警

门关好了吗?	否/不确定 ▶	关闭输注泵。取出输注装置卡套，重新放入。确保将门关好，然后再打开输注泵。
▼ 是 ▼		
门是否开裂或其一侧的耳片折断?	是 ▶	**关闭输注泵。取出输注装置卡套，重新放入。确保将门关好，然后再打开输注泵。**
	否 ▶	**如果仍有报警，请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部订购新门。**

ER01 - ER99 报警

输注泵打开或运行时，泵门是否打开?	是/不确定 ▶	关闭输注泵。取出输注装置卡套，重新放入。确保将门关好，然后再打开输注泵。
	否 ▶	**如果仍有报警，请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部求助。**

247 CLINICAL SUPPORT

对于输注泵问题和故障排除指南，请随时（一天 24 小时、一周 7 天）咨询 Moog 代表。

临床与客户支持电话 800.970.2337

如需更多信息，请访问 **infinityfeedingpump.com**

MOOG®
Enhancing Healthcare. Enriching Lives.™

NO FOOD IN（无食物进入）或 NO FLOW OUT（无流出）报警

▶ NO FLOW IN（无流入）- 输注装置和输注泵之间阻塞
▶ NO FLOW OUT（无流出）- 输注泵和患者之间阻塞

输注装置管道是否被手捏住、弯曲或堵塞?	是 ▶	检查输入装置管道是否有夹点或扭结，然后恢复喂食。
▼ 否 ▼		
门内侧的耳片是否折断?	是 ▶	**请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部订购新门。**
▼ 否 ▼		
卡套座的压力传感器区域是否干净?	否 ▶	用棉签、软布或浸湿海绵清洁压力传感器区域；或用自来水清洗整个输注泵。请勿使用研磨材料或刺激性化学品。
▼ 是 ▼		
压力传感器区域是否有可见损伤迹象?	是 ▶	**请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部，返还输注泵进行维修**
	否 ▶	断开喂食装置与患者的连接。按 **RUN**（运行）键。如果泵在输入食物时未发出警报，请检查患者的饲管是否堵塞。 如果警报继续，从泵中取出装置，轻点 “💧” 水滴符号，然后手动灌注装置，直到阻塞被清除，食物通过饲管输入。更换装置并恢复喂食。 **如果无法通过饲管输入食物或警报持续，请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部，以退还泵寻求帮助。** *注意：切勿使用 **PRIME**（灌注）键排除故障或解决这些警报。

充电问题

充电器的交流适配器是否正确插入墙上插座和输注泵上?	否/不确定 ▶	检查墙上插头和输注泵适配器的连接情况。充电器墙上插头的绿色指示灯应点亮，输注泵显示屏应有插头符号，且电量计的 E 和 F 之间应有滚动条。输注泵充满电时，滚动条会停止滚动。
▼ 是 ▼		
墙上插座工作是否正常?	否/不确定 ▶	用其他设备插入插座中，检验插座是否正常工作。
▼ 是 ▼		
充电器的适配器是否有任何损伤?	是 ▶	**请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部订购新充电器**
▼ 否 ▼		
充电器端口是否有针脚弯曲或缺失等损伤?	是 ▶	**请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部，返还输注泵进行维修。**
▼ 否 ▼		
电池符号以及电量计的 E 和 F 是否闪烁?	是 ▶ 否 ▶	**请致电 800.970.2337 联系 Moog 客户服务部，返还输注泵进行维修。**

Infinity® 和 Infinity® Orange® 是 Zevex, Inc. 的注册商标。Moog® 是 Moog, Inc. 的注册商标。© 2022 Moog, Inc. Moog Medical, 4314 Zevex Park Lane, Salt Lake City, UT 84123 USA。LS-29745-008 Rev. B

MOOG® Enhancing Healthcare. Enriching Lives.™